

TS-MA120

AMPLIFICATORE MIXER 120 WATT



- Amplificatore mixer 120 watt con priorità su Mic.1, adatto per annunci, musica e conferenza. Si usa per palestre, scuole, centri benessere, supermercati, ecc. Modulare per estensione delle zone e dell'impianto
- N. 6 ingressi universali: 3 ingressi microfonici bilanciati con volume indipendente, 2 ingressi line sbilanciati ausiliari con volume indipendente. Uscita ausiliare su rca
- Ingresso alimentato per basi microfoniche (Mic.1 electret) con priorità e morsetti a vite
- Uscita altoparlanti impedenza costante per diffusori 8 ohm e Hibrytec 23/50 ohm
- Uscita universale a morsetti: 70 volt e 100 volt per diffusori 70/100 volt
- Level meter con visualizzazione a led blu e misura a 7 livelli del segnale in uscita
- Uscita protetta da cortocircuito e analisi stato uscita con allarme elettroacustico

DATI TECNICI:

Potenza uscita	120 Watt
Distorsione TDH	inferiore 1% a 1Khz
Risposta in frequenza	25 - 18.000 hz
Uscita diffusori	4/8 ohm -70V/100V-morsetti
Uscita ausiliare	700 ohm 1V sbilanciata - RCA
Ingresso Base mic	bilanciato - 3 poli con 5 Vcc
Ingressi Mic	2x Jack sbilanciati
Connettori aux-line	2x RCA,1x RCA
Potenza assorbita	110 watt
Alimentazione	220 volt
Contenitore	2 unità rack 19"
Peso	7 kg
Dimensioni	P 480 X L 370 X A 90 mm