

TS-MA60UF

AMPLIFICATORE MIXER 60 WATT Bluetooth - Radio FM - Lettore USB/SDHC



- Amplificatore 60 watt 2 volumi indipendenti con mixer, bluetooth, radio Fm e lettore Mp3 da porta Usb e memory card SDHC. Ingressi ausiliari e ingresso Mic.1 con priorità
- N. 4 ingressi volume indipendente: 2 ingressi microfonici e 2 input line sbilanciati
- Uscita altoparlanti impedenza costante per diffusori 8 ohm e Hibrytec 23/50 ohm
- Uscita universale a tensione costante morsettiera diffusori 70/100 volt
- Uscita protetta da cortocircuito con analisi stato uscita e allarme elettroacustico
- Alimentazione 220 volt e 12 vcc con morsettiera per applicazioni mobili

DATI TECNICI:

Radio FM	84-108Mhz, 2micro volt, S/N 75db
Lettore Mp3	Porta usb + porta SDHC
Bluetooth	5.0
Comandi	4 tasti tact frontali
Potenza uscita	60Watt
Distorsione TDH	inferiore 0,1% a 1Khz
Risposta in frequenza	25 - 18.000 hz (S/N ratio 80db)
Uscita diffusori	4/8 ohm - 70V/100V - morsetti
Uscita ausiliare	700 ohm 1V sbilanciata - 2xRCA -
Ingressi Mic	1 Jack sbilanciato + morsettiera base mic
Connettori aux-line	2xRCA iput, 2xRCA out
Potenza assorbita	70 watt
Alimentazione	220 volt e 12 Vcc a morsettiera
Peso	4 kg
Dimensioni	P 380 X L 185 X A 66mm